

პროექტის განმარტება

პროექტი № 4384-1 დამუშავდა ტექნიკური დავალება № T-6/42-ის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში ჩუღურეთისა და ნაძალადევის რ-ში მდებარე ს/ჯ-ებს № 6550—6021 და № 6550—1318 შორის დამაკავშირებელი ელ. მომარაგების მ/ძ-ის (ნკვ) ამორტიზებული მიწისქვეშა საკაბელო ქსელების შეცვლას.

ს/ჯ № 1318-ის მ/ძ-ის ნაკვეთურში სასურველია შესრულდეს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, რისთვისაც აღებული იქნას გამოშენებული კაპიტალური კედელი 0,4 კვ. - ნკვ. ძაბვების ნაკვეთურებს შორის, მოეწყოს მ/ძ-ის საკაბელო ქსელისათვის საკაბელო არხი ს/ჯ-ის შესასვლელი კარების მარჯვენა მხარეს კედლის გასწვრივ 0,4 კვ. ძაბვის ნაკვეთურის გავლით. მ/ძ-ის ნაკვეთურში დაიდგას 2ც. შემავალი KCO399-03106Y3 და ძალ. ტრანსფორმატორის ჩამრთველი KCO399-04062Y3 (ან მათი ანალოგი) მ/ძ-ის უჯრედები სიმძლავრის გამთიშველებით.

უჯრედების კორპუსები შეერთდეს ყრუდ ს/ჯ-ის დამიწების კონტურზე. საკაბელო არხები დაიხუროს დაღარული ფოლადის ფურცლოვანით.

გაითხაროს საკაბელო ტრანში ს/ჯ № 6550-დან ორი კაბელისათვის პოზიცია №1-მდე; მარუაშვილის ქ-ის გადაკვეთაში, ტროტუარზე, სამანქანო გზის გვერდულზე, სამშვილდოს, ტყეკულტურის ქ -ის გვერდულზე, ერთი კაბელისათვის ხუდადოვის ქ-ის გადაკვეთაში, მ. მესხის ქ-ის გვერდულზე ს/ჯ № 1318-მდე. პოზიცია №1-დან გაითხაროს საკაბელო ტრანში მეორე კაბელისათვის ტყეკულტურის ქ-ის გვერდულზე ს/ჯ № 6021-ის მ/ძ-ის ნაკვეთურამდე. მიწისქვეშა კომუნიკაციების და სამანქანო გზის გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც შემდგომ გატარდეს სამონტაჟო ძალოვანი კაბელი, მოეწყოს საკაბელო ბალიში წვრილფრაქციური ქვიშით, ჩაიდოს 2ც. ძალოვანი კაბელი NA2XSEY2(3*150RM/25)mm2 კვეთის ს/ჯ № 6550-დან პოზიცია № 1-მდე და აქედან გაგრძელდეს თითო კაბელი ს/ჯ № 1318-მდე და ს/ჯ № 6021-მდე.

ასფალტირებული სამანქანო გზების გადაკვეთა შესრულდეს გვირაბული მეთოდით „კროტის“ გამოყენებით.

ს/ჯ № 1318-კენ მიმავალი კაბელი საყრდენ კედელზე - პოზიცია №1-თან გატარდეს ფოლადის დამცავ მილში, რომლისთვისაც მოეწყოს სტაციონალური დამიწების კონტური, რომლის წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 ომს.

ჩადებულ კაბელებს მიეყაროს ქვიშა, დაეყაროს ქვიშა-ხრეში-დაიტკეპნოს, დაედოს პოლიეთილენის სასიგნალო გამაფრთხილებელი ლენტი, დაეყაროს ქვიშა-ხრეში, სამანქანო გზების კვეთაში დაეყაროს ღორღი - დაიტკეპნოს და დაიგოს ასფალტი. კაბელები ერთმანეთზე გადაიბას ქუროების POLJ 12/3x120-240 (ან ანალოგი) საშუალებით.

ს/ჯ № 6550-ს, № 1318-სა და ს/ჯ № 6021-ის მ/ძ-ის ნაკვეთურებში არსებული უჯრედებიდან გამოიხსნას ამორტიზებული კაბელები, ახალ ჩადებულ კაბელებს გაუკეთდეს საბოლოო ქუროები და შეერთდეს უჯრედებში გამოსხნილი კაბელების ადგილებზე.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დროს ამოღებული გრუნტი გატანილი იქნას აღნიშნული ტერიტორიიდან.

სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

პრ-ბი № 4384-1	
ბქ. 23. № T-6/42	
ფ. №	ფ. ნ.
2	6