

# ს ა რ ბ ი ვ ი

1. თავურცელი.
2. სარჩევი, განმარტება, გლობუსები.
3. 0,4 კვ. მასშის საკაბელო ტრასები. მოწყობილობის განლაგება. გეგმა.
4. საეციფიკაცია, სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები.

## გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა

პროექტი შესრულებულია 2018 წლის საინჟესტიციო გეგმის თანახმად.

შესაცვლელია კორპუსების მკებავი ძალოვანი კაბელები სატრ. ქვესადგურიდან, სარდაფიდან ამოსატანია(გასაუქმებელია) სარდაფების გავლით მრიცხველების კარადებამდე მიმავალი კაბელები მე-17 და მე-18 კორპუსებისათვის.

ქვესადგურიდან კაბელები ჩაიდება მიწაში, შიგა სავალი გზის პირებზე, გზების გადაკვეთით, ტროტუარებზე(სადაც გამოკვეთილია) და გაზონების კიდეებზე გავლით.

სარდაფებში გატარებული მრიცხველების კარადების კაბელების ნაცვლად, ძალოვანი კარადებიდან სადარბაზოების მრიცხველების კარადებამდე ჩაიდება ახალი კაბელები მიწაში(კორპუსების წინ) და შენობის კედლებზე გატარებით. არსებული კაბელები დაუზიანებლობის შემთხვევაში გამოიყენება, ან ჩაბარდება საწყობების.

ძალოვანი კარადები განთავსებულია კორპუსების შუა(მე-2) სადარბაზოებში - 1-ელ სართულზე, მრიცხველების კარადები კი კორპუსების ყველა სადარბაზოში ასევე 1-ლ სართულზე.

კაბელი მიწაში ჩაიდება 0,7-1მ-ის სიღრმეზე, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის, ან მათთან პარალელური მსვლელობის დროს თუ ვერ ხერხდება ნორმით არსებული დაშორება, ან მიწაში 0,7 მ-ის მაღლა, კაბელი ჩაიდება დამცავ მილში. სადარბაზოებში კაბელები დაიფარება ხოკერებით, ან გატარდება გოფრირებულ სახელოებში.

მიწის სათხრელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მერიის სამსახურებთან და სახლის მეპატრონებთან.

სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს ПУЭ-ს ნორმების დაცვით.

შენიშვნა: ნახაზის გადატვირთის თავიდან ასაცილებლად, დამცავი მილები ყველგან არ არის ნაჩვენები.

### შესაცვლელი და სარდაფიდან ამოსატანი კაბელები

გლობ სქემა

ABBΓ-1(4\*120); L=220მ;

პ. № 23ბ

პ. № 23ბ

ს.д. № 2599

ABBΓ-1(4\*120); L=110მ;

პ. № 18

NAYRY-2(4\*70); L=2X40მ;

ABBΓ-1(4\*120); L=160მ;

პ. № 17

NAYRY-2(4\*70); L=2X34მ;

პროექტი № NV 7,8,9/18

დიდუანის რ-ნი. ლილის მასივი. მე-5 კვ., კორპ. № 17,18,23ა. სახლის მკვებავი პაპელების შეცვლა,  
სარდაფიდან კაბელების ამონტაჟა. სარჩევი, განმარტება.

| ფურც. № | ვ. რაოდ. |
|---------|----------|
| 2       | 4        |