

პროექტის განმარტება

პროექტი № NV-48/18 დამუშავდა 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში გლდანის დასახლებაში, მე-8-ე მ/რ, კორპუსი №19-ის 1 სადარბაზის 0,4 კვ. მაბეჭით ელ. მომარაგების სამწვერიანი მიწისქვეშა ამორტიზებული 1ც. ძალოვანი კაბელის შეცვლას 4 წვერიანი კაბელით ს/ჯ № 9088-დან შენობის სარდაფიდან ძალოვანი გამანაწ. კარადის და ძალ. კაბელების გარეთ გამოტანას.

9 სართულიანი 1 სადარბაზოიანი საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფში კედელზე არის დაღგმული ძალოვანი გამანაწილებელი კარადა, საიდანაც 0,4 კვ. მაბეჭით მარაგდება სადარბაზოში სხვადასხვა სართულებზე დაღგმული აღრიცხვის კვანძის კარადები. შენობის პირველი სადარბაზოს შესასვლელთან გარე კედელზე დამაგრებით დაიდგას ძალ. გამანაწილებელი კარადა- WPC-250/3, რომლის კორპუსი შეერთდეს ყრუდ არსებულ დამიწების კონტრუზე. სარდაფში არსებულ კარადაზე ჩაიხსნას არსებული 3ც. კაბელი, გამოტანილი იქნას გარეთ, სადარბაზოში ამომავალი კაბელები გაიჭრას, გაუკეთდეს საბოლოო ქუროები, შეფანილი იქნას ახალ ძალ. გამან. კარადაში და შეერთდეს ცალცალკე სხვადასხვა სექციაზე.

სამფაზიანი ლიფტის მკვებავი კაბელი შეიძლება ჩაერთდეს ახალ დაღგმულ ძალ. გამანაწ. კარადაში ცალკე სექციაზე ან 0,4 კვ. მაბეჭა აღებული იქნას აღრიცხვის კვანძის კარადაში არსებული ძალოვანი საკლემე ბლოკიდან განშტოების სახით კაბელი ABBG2(4*16)MM2 კვეთით.

გაითხაროს საკაბელო ტრანშე ს/ჯ № 9088-დან კორპ. № 19-ის მიმართულებით გრუნტში, შედა კვარტალური ასფალტირებული ეზოს გვერდით გრუნტში, ამავე ასფალტირებული ეზოს გადაკვეთაში – ახალ დაღგმულ ძალ. გამანაწილებელ კარადამდე, მოეწყოს საკაბელო ბალიში წვრილფრაქციური ქვიშით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც გატარდეს სამონტ. კაბელი, ჩაიდოს 1ც. კაბელი ABBG1 (4*185)MM2 კვეთის ს/ჯ-დან სადარბაზომდე და აქედან 2ც. კაბელი NAYRY2(4*70)mm2 ამავე სადარბაზოში დაღგმულ 16 მრ-ან კარადამდე. ს/ჯ-დან ჩადებულ კაბელს მიეყაროს ქვიშა, სავალ ნაწილზე დაეყაროს ქვიშა-ხრეში, სამანქანო გზის გადაკვეთაში დაეყაროს ღორდი – ღაიტეპნოს და დაიგოს ასფალტი. შენობის გვერდით გრუნტში დაეყაროს ამოდებული გრუნტი და დაიტკეპნოს. სადარბაზოში 16 მრიცხვან კარადასთან გაკეთდეს ახალი და ძველი 2ც. კაბელების განმხოლოება და არსებული 1ც. და ახალი ჩადებული 1ც. კაბელი ერთმანეთზე გადაიბას შუალედური გადაბმის ქუროსის გამოყენებით.

ს/ჯ № 9088-ის 0,4 კვ. მაბეჭის ნაკვეთურში არსებულ გამავალ სახაზო კარადაში გაითიშოს ძალოვანი გამთიშველები, გამოიხსნას არსებული ამორტიზებული სამწვერიანი კაბელის/ჯ-სა და შენობის სარდაფში, ახალ ჩადებულ კაბელს გაუკეთდეს საბოლოო ქუროები და შეერთდეს გამოხსნილი ძველი კაბელის აღილზე ს/ჯ-ში და კორპ. №19-ის სადარბაზოსთან დაღგმულ ძალ. გამანაწ. კარადის შემავალ გამთიშველზე.

ძალოვანი კაბელების ნულოვანი სადენი შეერთდეს კარადების კორპუსებზე დამცავი დანულების მოწყობის მიზნით.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

პრ-ბი № NV-48/18	
ვ.№	ვ.წ.
2	4